



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 09 MAI 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr





INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE
26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

1er dépôt

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ
Code de la propriété intellectuelle-Livre VI

cerfa
N° 55-1328

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2



Réservé à
L'INPI

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

REMISE DES PIÈCES DATE 28 JUIN 2002 LIEU 38 INPI GRENOBLE N° D'ENREGISTREMENT 0208116 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 28 JUIN 2002 PAR L'INPI		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE Cabinet Michel de Beaumont 1 rue Champollion 38000 GRENOBLE	
Vos références pour ce dossier <i>(facultatif)</i> B5495			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de Brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>		N° _____ Date / / N° _____ Date / /	
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i>		N° _____ Date / /	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) COMMANDE D'UN THYRISTOR D'UN PONT REDRESSEUR			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ Date _____ N° _____ Pays ou organisation _____ Date / / _____ N° _____ Pays ou organisation _____ Date / / _____ N° _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"	
Nom ou dénomination sociale		STMicroelectronics SA	
Prénoms			
Forme juridique		Société anonyme	
N° SIREN			
Code APE-NAF			
ADRESSE	Rue	29, Boulevard Romain Rolland	
	Code postal et ville	92120	MONTROUGE
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>			
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>			
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			

Réservé à
L'INPI

REMISE DES PIÈCES
DATE **28 JUIN 2002**
LIEU **38 INPI GRENOBLE**
N° D'ENREGISTREMENT **0208116**
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

Vos références pour ce dossier : (facultatif) B5495			
6 MANDATAIRE			
Nom			
Prénom			
Cabinet ou Société		Cabinet Michel de Beaumont	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
ADRESSE	Rue	1 Rue Champollion	
	Code postal et ville	38000	GRENOBLE
N° de téléphone (facultatif)		04.76.51.84.51	
N° de télécopie (facultatif)		04.76.44.62.54	
Adresse électronique (facultatif)		cab.beaumont@wanadoo.fr	
7 INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur (s) séparée	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :	
Si vous avez utilisé l'imprimé "Suite", indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Michel de Beaumont Mandataire n° 92-1016		VISA DE LA PREFECTURE OU DE L'INPI  	

COMMANDE D'UN THYRISTOR D'UN PONT REDRESSEUR

La présente invention concerne la commande d'un thyristor utilisé dans un pont redresseur. L'invention concerne, plus particulièrement, les thyristors utilisés dans des ponts redresseurs à sortie filtrée, c'est-à-dire dont le besoin de
5 mise en conduction du thyristor n'est pas synchrone avec les passages par zéro de la tension d'alimentation alternative du pont.

La figure 1 représente le schéma électrique d'un pont redresseur mixte double alternance du type auquel s'applique la
10 présente invention. Plus généralement, l'invention s'applique à tout pont redresseur filtré, quel que soit le nombre de phases exploitées du signal alternatif d'entrée.

Le pont mixte 1 de la figure 1 est constitué de deux thyristors TH1 et TH2 et de deux diodes D1 et D2 connectés dans
15 deux branches parallèles du pont entre deux bornes de sortie 2 et 3, respectivement positive et de référence. Les bornes 2 et 3 sont destinées à fournir la tension redressée qui est filtrée au moyen d'un condensateur C pour fournir une tension V_{out} d'alimentation continue et filtrée à une charge 4 (Q). Deux bornes
20 d'entrée 5 et 6 du pont 1 reçoivent une tension alternative V_{in} . Ces bornes 5 et 6 sont reliées aux points d'interconnexion

respectifs des associations en série des thyristors et diodes respectivement TH1-D1 et TH2-D2.

Les thyristors TH1 et TH2 sont commandés par un circuit 7 (CTRL) fournissant les signaux adaptés à provoquer la mise en conduction des thyristors lorsque la tension d'entrée alternative V_{in} excède la tension de sortie V_{out} , pour provoquer la recharge du condensateur C.

La figure 2 illustre, par un chronogramme, le fonctionnement d'un pont mixte tel qu'illustré par la figure 1 avec une commande des thyristors TH1 et TH2 par un courant constant. En d'autres termes, dans cet exemple, le circuit de commande 7 fournit un courant constant aux gâchettes respectives G1 et G2 des thyristors TH1 et TH2.

En figure 2, la tension de sortie V_{out} a été représentée en trait plein tandis que la tension alternative d'entrée V_{in} redressée (mais non filtrée) a été représentée par un pointillé désigné V_{inr} . De façon parfaitement connue, la tension V_{out} suit l'allure de la tension V_{inr} uniquement pendant les périodes de conduction du pont redresseur pour recharger le condensateur C. Entre ces périodes, le condensateur C se décharge dans la charge 4, ce qui entraîne une diminution de la tension V_{out} .

Dans la première alternance illustrée par la figure 2, on suppose une mise en conduction des thyristors à un instant t_1 . Seul l'un des thyristors TH1 ou TH2 conduit et recharge le condensateur jusqu'au milieu de l'alternance. La deuxième alternance illustrée par la figure 2 suppose une variation du courant appelé par la charge. Dans cet exemple, on suppose une augmentation de la charge entraînant une décroissance de la tension V_{out} plus rapide qu'avant la première alternance. Dans ce cas, l'instant t_2 de conduction des thyristors du pont se trouve avancé par rapport à ce qu'aurait été cet instant (t_1) de conduction sans modification de la charge. Dans la deuxième alternance, le thyristor qui conduit n'est pas le même que lors

de la première alternance. Toutefois, cela ne change rien aux principes de fonctionnement.

L'exemple de la figure 2 illustre une commande ne posant aucun problème de synchronisation dans la mesure où, dès
5 que la tension aux bornes d'un des thyristors devient positive, celui-ci se ferme instantanément, sans problème de pic de courant (fort di/dt) à la fermeture.

Toutefois, selon le type de thyristor utilisé pour constituer le pont, on rencontre d'autres problèmes.

10 Si l'on utilise des thyristors sensibles, c'est-à-dire ne requérant qu'un faible courant de gâchette (quelques dizaines de microampères), afin de minimiser les pertes liées à la fourniture du courant de gâchette, on se trouve confronté à un problème d'amorçage parasite dans la mesure où ce type de
15 transistor présente une faible immunité aux variations de tension à ses bornes.

Pour éviter ce déclenchement intempestif, on peut choisir des thyristors moins sensibles. Toutefois, les pertes sont alors élevées dans la mesure où le thyristor requiert un courant de
20 gâchette de l'ordre de quelques dizaines de milliampères pour être rendu conducteur. Un tel courant de gâchette engendre un fort courant inverse et des pertes de quelques watts à comparer avec les quelques dizaines de milliwatts des thyristors faiblement sensibles.

25 En pratique, on est obligé d'effectuer un compromis entre le courant de gâchette nécessaire à l'amorçage des thyristors et l'immunité aux variations de tension à ses bornes.

La figure 3 illustre, par un chronogramme, un deuxième exemple classique de commande de thyristors d'un pont mixte.
30 Dans ce cas, il s'agit d'une commande par impulsions. Le circuit de commande 9 fournit, en permanence, un train d'impulsions (illustré en figure 3) dont la largeur des impulsions est prévue pour garantir une conduction suffisante (un courant supérieur au courant d'accrochage des thyristors) avant disparition de
35 l'impulsion. En reprenant l'exemple de la figure 2, c'est-à-dire

lors d'une première alternance de la tension alternative redressée V_{inr} où un croisement des courbes V_{out} et V_{inr} se reproduit à un instant t_1 , le déclenchement (fermeture du thyristor TH1 ou TH2) n'est pas forcément instantané. Dans l'exemple représenté, l'instant t_1 est postérieur à une impulsion et il faut donc attendre le début de l'impulsion de courant suivante Imp_1 pour enclencher la fermeture du thyristor. Comme en figure 2, la deuxième alternance de l'allure V_{inr} illustre le cas d'une augmentation de charge alimentée par le pont redresseur. Là encore, l'impulsion Imp_2 de déclenchement de fermeture d'un des thyristors peut être postérieure à l'instant t_2 . L'écart maximum entre l'instant où les courbes V_{out} et V_{inr} se croisent et la fermeture des thyristors est conditionné par la fréquence des impulsions.

Une telle commande par train d'impulsions permet d'utiliser des thyristors peu sensibles, c'est-à-dire requérant des courants de gâchette élevés tout en limitant les pertes inverses grâce à l'absence de courant constant alimentant les gâchettes.

Toutefois, un inconvénient majeur de cette solution est qu'elle engendre des perturbations harmoniques dues aux pics de courant se produisant en raison du décalage entre les instants t_1 et t_2 et le début des impulsions Imp_1 et Imp_2 . Ces pics de courant engendrent des perturbations électromagnétiques incompatibles avec certaines applications. Pour réduire ces perturbations électromagnétiques, une solution consisterait à augmenter la fréquence des impulsions. Toutefois, cela augmente alors les pertes dans la mesure où l'on se rapproche de plus en plus d'un courant constant de gâchette.

La présente invention vise à commander la fermeture de thyristors d'un pont redresseur à sortie filtrée qui pallie les inconvénients des solutions connues. En particulier, l'invention vise à permettre l'utilisation de thyristors sensibles, sans que cela conduise à des pertes élevées, ni à des perturbations électromagnétiques en raison de pics de courant.

L'invention vise également à proposer un circuit de commande minimisant la consommation en courant pour la fermeture des thyristors d'un pont redresseur commandable.

5 L'invention vise également à proposer une solution particulièrement adaptée à la commande d'un pont redresseur mixte.

Pour atteindre ces objets et d'autres, la présente invention prévoit un procédé de commande d'au moins un thyristor constitutif d'un pont redresseur à sortie filtrée, consistant :

10 à provoquer la fermeture du thyristor quand la tension à ses bornes devient supérieure à zéro ; et

à provoquer la disparition du courant de gâchette du thyristor quand le courant dans celui-ci dépasse son courant d'accrochage.

15 Selon un mode de mise en oeuvre de la présente invention, la tension aux bornes du thyristor est mesurée par un pont diviseur résistif unidirectionnel.

20 Selon un mode de mise en oeuvre de la présente invention, le courant d'accrochage dans le thyristor est détecté par mesure de la tension à ses bornes.

L'invention prévoit également un circuit de commande d'au moins un thyristor constitutif d'un pont redresseur à sortie filtrée, comportant :

25 un premier comparateur de commande d'un circuit de fourniture d'un courant de gâchette au thyristor, ledit comparateur détectant que la tension aux bornes du thyristor devient positive ; et

30 un élément d'inhibition du circuit de fourniture du courant de gâchette dès que le thyristor est traversé par un courant supérieur à son courant d'accrochage.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, ledit premier comparateur comprend une première entrée qui reçoit le point milieu d'un pont diviseur résistif dont les bornes sont reliées, par l'intermédiaire d'une diode, aux bornes

du thyristor, et une deuxième entrée qui reçoit une première tension de référence.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, ledit premier comparateur est constitué d'un premier transistor
5 bipolaire dont la chute de tension base-émetteur conditionne ladite première tension de référence.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, le circuit de fourniture du courant de gâchette est constitué d'une source de courant constant commandée par un interrupteur
10 relié à la gâchette du thyristor.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, le circuit de fourniture de courant de gâchette comporte un deuxième transistor bipolaire dont la base est reliée au collecteur du premier transistor, l'émetteur du deuxième
15 transistor étant connecté à une borne d'application d'une tension continue d'alimentation par l'intermédiaire d'une résistance et sa base étant reliée à cette tension d'alimentation continue par deux diodes en série.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, le circuit comporte également :

un deuxième comparateur dont une entrée reçoit une tension proportionnelle au courant dans le thyristor et dont une deuxième entrée reçoit une deuxième tension de référence ; et

une bascule dont les entrées respectives de mise à un
25 et de remise à zéro reçoivent les sorties du premier et deuxième comparateurs, et dont la sortie est reliée à un interrupteur de fourniture d'un courant de gâchette au thyristor.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, le circuit commande plusieurs thyristors.

30 L'invention prévoit également un pont redresseur commandable.

Ces objets, caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres de la présente invention seront exposés en détail dans la description suivante de modes de mise en oeuvre et de

réalisation particuliers faite à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :

la figure 1 qui a été décrite précédemment représente le schéma électrique d'un pont mixte à sortie filtrée auquel
5 s'applique à titre d'exemple la présente invention ;

la figure 2 décrite précédemment illustre un premier exemple classique de commande d'un pont mixte ;

la figure 3 décrite précédemment illustre un deuxième exemple classique de commande d'un pont mixte ;

10 la figure 4 représente, sous forme de blocs, un premier mode de réalisation d'un circuit de commande d'un thyristor selon la présente invention ;

les figures 5A, 5B, 5C, 5D et 5E illustrent, sous forme de chronogrammes, le fonctionnement du circuit de commande
15 de la figure 4 ;

la figure 6 représente, sous forme de blocs et schématiquement, un deuxième mode de réalisation d'un circuit de commande d'un thyristor selon la présente invention ;

les figures 7A, 7B, 7C illustrent, sous forme de
20 chronogrammes, le fonctionnement du circuit de la figure 6 ;

la figure 8 représente le schéma électrique d'un exemple de réalisation pratique du circuit de commande de la figure 6 ; et

la figure 9 représente un exemple d'application de
25 l'invention à un pont redresseur mixte double alternance.

Les mêmes éléments ont été désignés par les mêmes références aux différentes figures. Pour des raisons de clarté, les chronogrammes ne sont pas à l'échelle. Par ailleurs, seuls les éléments du circuit qui sont nécessaires à la compréhension
30 de l'invention ont été représentés aux figures et seront décrits par la suite. En particulier, la charge alimentée par un pont redresseur selon l'invention n'a pas été détaillée et ne fait pas l'objet de la présente invention. Celle-ci s'applique à tout type de charge pourvu qu'elle soit alimentée au moyen de la
35 sortie filtrée (par exemple, par un condensateur) d'un élément

de redressement comprenant un thyristor commandé selon l'invention.

Une caractéristique de la présente invention est de provoquer la fermeture du thyristor constitutif d'un pont redresseur à sortie filtrée, quand la tension aux bornes du thyristor devient positive, et à provoquer la disparition du courant de gâchette du thyristor quand le courant le traversant dépasse une valeur choisie pour être supérieure à son courant d'accrochage, c'est-à-dire supérieure à la valeur du courant à partir duquel le thyristor reste conducteur même en cas de disparition du courant de gâchette.

La figure 4 représente un premier mode de réalisation d'un circuit de commande selon la présente invention. En figure 4, seul un thyristor TH a été représenté entre des bornes A et K à rapprocher, dans le circuit de la figure 1, avec les bornes 5 et 2 ou avec les bornes 6 et 2. Ce thyristor est donc, par exemple, l'un quelconque des thyristors TH1 ou TH2 d'un pont redresseur mixte tel que celui de la figure 1. Plus généralement, le thyristor TH fait partie d'un pont redresseur à sortie filtrée de constitution quelconque.

Selon l'invention, la gâchette G du thyristor TH est reliée, par l'intermédiaire d'un interrupteur K, à une source de courant 10. La source 10 fournit un courant constant I_0 .

Selon le mode de réalisation de la figure 4, l'interrupteur K est commandé par une bascule 11 de type RS dont la sortie (O) est reliée à une borne de commande de l'interrupteur K et dont les entrées S et R sont respectivement reliées aux sorties de détecteurs de tension 12 et de courant 13. Le détecteur 12 de tension a pour rôle de mesurer la tension VAK aux bornes du thyristor TH et de détecter le passage par 0 de cette tension vers les valeurs positives. Le détecteur de courant 13 a pour objet de mesurer le courant dans le thyristor TH à l'état passant, de façon à détecter un courant supérieur au courant d'accrochage du thyristor.

Dans l'exemple de la figure 4, le détecteur 12 est constitué d'un comparateur 121 dont une entrée inverseuse reçoit une tension de référence 122 (V_{ref1}) et dont une entrée non inverseuse est reliée au point milieu 123 d'un pont diviseur
5 résistif formé de deux résistances R1 et R2 entre les bornes A et K du thyristor. Pour ne détecter que les passages de la tension vers les valeurs positives et rendre ainsi unidirectionnel le pont résistif, une diode D relie la borne A à une première borne de la résistance R1 dont l'autre borne est
10 connectée au point milieu 123. La sortie du comparateur 121 est reliée à la borne de mise à un (S) de la bascule 11.

Le détecteur de courant 13 est constitué d'un comparateur 131 dont une entrée inverseuse reçoit une tension de référence 132 (V_{ref2}) et dont une entrée non inverseuse est reliée à
15 une première borne d'une résistance Rs de conversion courant-tension, connectée entre la cathode K' du thyristor TH et la borne K. L'entrée non inverseuse du comparateur 131 est donc reliée à l'électrode K' du thyristor TH. La sortie du comparateur 131 est reliée à la borne de réinitialisation R de la
20 bascule 11.

Le fonctionnement du circuit de la figure 4 sera exposé par la suite en relation avec les figures 5A à 5E qui représente, sous forme de chronogrammes, des exemples d'allures caractéristiques de signaux du circuit.

25 La figure 5A représente un exemple d'allure de la tension Vout de sortie d'un pont redresseur filtré comprenant des thyristors commandés par le circuit de la figure 4 dans des conditions des charges similaires à celles illustrées par les figures 2 et 3 précédemment décrites. La figure 5B illustre
30 l'allure du signal d'état de la borne de mise à un (S) de la bascule 11. La figure 5C illustre l'allure du signal O de sortie de la bascule 11, donc de commande en fermeture du commutateur K d'alimentation de la gâchette G du thyristor TH. La figure 5D illustre l'allure du courant I dans le thyristor TH. La figure

5E illustre l'allure du signal d'état de réinitialisation (R) de la bascule 11.

En figure 5A, on a illustré en pointillés l'allure d'une tension alternative redressée non filtrée V_{inr} comme aux figures 2 et 3. La tension V_{out} représentée en figure 5A correspond à la tension V_{out} de la figure 1 d'un pont mixte de redressement. Par conséquent, les deux alternances successives représentées en figure 5A correspondent en fait à des conductions des thyristors respectifs TH1 et TH2. Toutefois, pour simplifier, le fonctionnement sera exposé en relation avec le thyristor TH de la figure 4, étant entendu que ce fonctionnement se reproduit une alternance sur deux pour chacun des thyristors TH1 ou TH2.

Dès que la tension V_{out} devient inférieure à la tension V_{inr} , cela signifie en fait que la tension V_{AK} aux bornes du thyristor de la branche concernée du pont devient positive. Aux figures 5A à 5E, on néglige l'éventuel seuil positif de déclenchement du circuit par rapport au zéro conditionné par la référence de tension V_{ref1} du comparateur 121 de la figure 4. Ainsi, dès que la tension aux bornes du thyristor devient positive (instant t_1), le signal fourni par le comparateur 121 change d'état et fournit un état haut à l'entrée S de la bascule 11 (figure 5B). Comme le thyristor est, à cet instant, bloqué, aucun courant n'est détecté par le détecteur 13 (l'entrée de réinitialisation R de la bascule 11 est à un état bas). Par conséquent, la sortie O (figure 5C) de la bascule fournit un état haut conditionnant la fermeture de l'interrupteur K.

Cette fermeture de l'interrupteur K provoque l'amorçage du thyristor TH par circulation d'un courant de gâchette fourni par la source de courant 10. Dès que le courant I traversant le thyristor TH (figure 5D) devient supérieur au seuil fixé par la référence de tension V_{ref2} , la sortie du comparateur 131 bascule et fournit un état haut en entrée de réinitialisation (figure 5E) de la bascule 11 (instant t_3). Ce

changement d'état provoque une remise à zéro du signal 0 de sortie de la bascule 11 et, par voie de conséquence, une ouverture de l'interrupteur K.

Le seuil de déclenchement du détecteur de courant est
5 choisi en fonction du courant d'accrochage (IL) du thyristor TH, afin de garantir que sa commande soit coupée une fois que son courant a atteint le courant d'accrochage du thyristor.

Comme le thyristor est amorcé, indépendamment de sa commande de gâchette, celui-ci va rester conducteur tant qu'il
10 est traversé par un courant direct, c'est-à-dire tant que la tension à ses bornes reste positive. Dans l'application à un pont redresseur filtré, cela signifie que le thyristor reste conducteur jusqu'à ce que la tension alternative redressée V_{inr} redevienne inférieure à la tension V_{out} stockée par le
15 condensateur (instant t_5), c'est-à-dire après le passage au sommet de l'alternance V_{inr} (en fait, quand le courant traversant le thyristor TH devient inférieur à son courant de maintien I_H). A cet instant t_5 , le blocage du thyristor TH provoque le basculement vers l'état bas de la sortie du comparateur
20 131, dans la mesure où la tension aux bornes du thyristor n'est plus positive (en réalité, supérieure à la tension V_{ref2} en tenant compte du pont diviseur R1-R2).

Dans la deuxième alternance illustrée par les figures 5A à 5E, on a reproduit les mêmes exemples qu'aux figures 2 et 3
25 décrites précédemment, c'est-à-dire une augmentation de la charge alimentée par le pont redresseur conduisant à une diminution plus rapide que la tension V_{out} . Par conséquent, l'instant (t_2) où la tension aux bornes du thyristor redevient nulle est avancé par rapport à l'instant t_1 de l'alternance précédente. Du point
30 de vue du circuit de commande de la figure 4, cela ne change rien, c'est-à-dire que le basculement de l'état de sortie de la bascule 11 est avancé, ce qui engendre simplement une période de conduction plus longue du thyristor TH (figure 5D). La disparition du courant dans le thyristor TH intervient, comme pour le
35 premier cas, à partir du moment où la tension V_{inr} redevient

inférieure à la tension V_{out} stockée par le condensateur (non représenté) de filtrage de la tension de sortie.

La disparition d'un état haut en entrée S (figure 5B) de la bascule 11 n'intervient qu'à un instant t_5 , où le
5 thyristor TH s'ouvre par disparition du courant le traversant (en fait, courant inférieur au courant de maintien). L'instant t_5 est donc indépendant des conditions de charge alimentée. Cela est toutefois sans incidence sur le courant de gâchette du thyristor dans la mesure où la disparition de l'état haut sur le
10 signal R (figure 5E) intervient également à l'instant t_5 , interdisant la prise en compte de l'état sur l'entrée S.

Un avantage de la présente invention est qu'elle permet de déterminer le moment le plus opportun pour injecter un courant de commande dans la gâchette du thyristor. En effet, en
15 mesurant la tension aux bornes mêmes de celui-ci, on évite les pics de courant à la fermeture de ce thyristor. Par conséquent, on supprime les perturbations harmoniques.

Un autre avantage de la présente invention est qu'en supprimant son courant de commande dès qu'il est fermé, on
20 réduit les courants de fuite inverses et la consommation du circuit de commande.

Un autre avantage de l'invention est qu'elle permet de commander des thyristors de faible sensibilité avec peu de courant (fixé par la source de courant 10). En effet, comme on
25 détecte l'amorçage du thyristor grâce au détecteur 13, on réduit au minimum le courant de commande nécessaire.

Selon une variante de réalisation non représentée, on peut utiliser le comparateur 21 (ou la bascule 11) pour appliquer une commande externe (par exemple, de mise en
30 fonctionnement). Par exemple, l'entrée S de la bascule peut recevoir une combinaison logique (par exemple, par une porte ET) de la sortie du comparateur 121 et d'un signal logique externe de mise en marche.

La figure 6 représente un deuxième mode de réalisation
35 d'un circuit de commande selon la présente invention. Ce mode de

réalisation tire profit des caractéristiques fonctionnelles du ou des thyristors TH commandés. On retrouve le détecteur de tension 12, l'interrupteur K et la source de courant 10 d'alimentation de la gâchette G du thyristor. La différence
5 essentielle par rapport au schéma de la figure 4 est la suppression du détecteur de courant 13. Celui-ci est remplacé par un choix judicieux de la tension de référence Vref1 en tirant profil d'un effet de mémoire intrinsèque au thyristor TH grâce à son courant d'amorçage IL.

10 Selon ce mode de réalisation, la tension seuil Vref1 est choisie pour être supérieure à $R2 \cdot VT / (R2 + R1)$, où VT représente la tension seuil du thyristor TH au point de fonctionnement considéré (VT, IT), c'est-à-dire la tension VAK à partir de laquelle il peut devenir conducteur lorsque sa gâchette
15 reçoit un courant de commande IT.

Dans une telle configuration, dès que la tension VAK aux bornes du thyristor TH dépasse la valeur $(R1 + R2) Vref1 / R2$, le comparateur 121 ferme l'interrupteur K et le courant I0 est injecté dans la gâchette du thyristor.

20 Dès que le courant d'accrochage IL est atteint dans le thyristor TH, la tension VAK à ses bornes s'écroule, ce qui provoque un nouveau basculement de la sortie du comparateur 121 et l'ouverture de l'interrupteur K.

Par rapport au schéma de la figure 4, celui de la
25 figure 6 présente l'avantage d'éviter la présence d'une résistance série Rs de conversion courant-tension pour le détecteur de courant 13 ainsi que la présence de la bascule RS 11.

Le fonctionnement du mode de réalisation de la figure 6 est illustré par les figures 7A à 7C qui représentent
30 respectivement les allures de la tension Vout de sortie, du courant de gâchette G et du courant I dans le thyristor TH à l'état passant. Comme pour les chronogrammes précédents, l'allure de la tension redressée non filtrée Vinr a été illustrée en pointillés en figure 7A, et deux alternances

successives représentant deux conditions de charge alimentées ont été représentées.

Dans la première alternance de la tension V_{inr} , lorsqu'à l'instant t_1 la tension V_{out} devient inférieure à cette tension V_{inr} , la tension V_{AK} aux bornes du thyristor TH devient positive. En raison du seuil V_{ref1} choisi, la sortie du comparateur 121 ne bascule pas immédiatement, mais avec un léger retard (instant t_1). Ce basculement provoque la fermeture de l'interrupteur K et la circulation d'un courant dans la gâchette G (figure 7B). Un courant commence donc à circuler dans le thyristor TH (figure 7C). Quand ce courant I atteint le courant d'accrochage I_L du thyristor, la tension V_{AK} à ses bornes diminue, ce qui provoque le basculement inverse (instant t_3) de la sortie du comparateur 121 et, par voie de conséquence, l'ouverture de l'interrupteur K et la disparition du courant de gâchette du thyristor. Ce fonctionnement est lié au choix du seuil V_{ref1} en fonction de la tension V_T , pour que le seuil de déclenchement du comparateur 121 soit supérieur à cette tension V_T . Ainsi, dès que le courant d'accrochage I_L est atteint, la sortie du comparateur 121 bascule de nouveau.

Un fonctionnement similaire est reproduit dans la deuxième alternance (instants t_2 , t_{12} et t_4). On voit que la durée de fermeture de l'interrupteur K est adaptée à la condition de charge, en ce sens que si la fermeture est avancée en raison d'une augmentation de la charge alimentée par le circuit, l'instant de son ouverture est également avancé. Son temps de conduction (donc la durée d'application d'un courant de gâchette) est donc réduit au strict nécessaire, en s'adaptant automatiquement à la charge alimentée.

Le retard (instant t_1 à t_{11} et t_2 à t_{12}) à la fermeture du thyristor doit être le plus faible possible pour éviter l'apparition de pics de courant préjudiciables. Le respect de cette condition ne pose en pratique pas de problème.

La figure 8 représente un troisième mode de réalisation d'un circuit de commande d'un thyristor TH selon l'inven-

tion. Cette figure reprend les caractéristiques de la figure 6 et détaille un exemple de réalisation pratique de son circuit. Le générateur de courant (source 10) est ici réalisé par un transistor bipolaire T1 de type PNP dont l'émetteur est relié, par une résistance R4 à une borne 7 d'application d'une tension d'alimentation continue Vcc et dont la base est reliée par deux diodes en série D3 et D4 à cette borne 7, les anodes des diodes D3 et D4 étant dirigées vers la borne 7. Le collecteur du transistor T1 est relié à la gâchette G du thyristor TH. La base du transistor R1 est reliée, par une résistance R3, au collecteur d'un deuxième transistor bipolaire T2 de type NPN remplissant la fonction du comparateur 121. La base du transistor T2 est reliée au point milieu des associations en série des résistances R1 et R2. L'émetteur du transistor T2 est relié à la borne K (cathode du thyristor TH).

La résistance R3 a pour rôle de polariser les diodes D2 et D3 et de limiter le courant dans le transistor T2. La valeur I0 du courant fourni par la source 10 est égale à la chute de tension dans une diode polarisée en direct divisée par la résistance R4. Une des deux diodes D3 à D4 sert à compenser la tension base/émetteur du transistor T1.

La tension VAK aux bornes du thyristor TH pour laquelle un courant est injecté dans sa gâchette est donnée par la relation $(R1+R2) \cdot V_{BE_N} / R2 + V_D$ où V_{BE_N} représente la chute de tension base-émetteur du transistor T2 (type NPN) à l'état passant.

En prenant un exemple pratique d'un thyristor dont la tension directe VT à l'état passant est au maximum d'environ 1,3 volts, et en supposant les résistances R1 et R2 égales et une chute de tension dans la diode D polarisée en direct de l'ordre de 0,7 volt, la tension base-émetteur à laquelle est soumis le transistor T2 lorsque le thyristor TH est passant est de l'ordre de 0,3 volt. Par conséquent, lorsque le thyristor conduit, le transistor T2 est bloqué (tension base-émetteur insuffisante), et aucun courant ne circule dans la gâchette du thyristor.

La figure 9 représente un exemple d'application du circuit de commande selon l'invention (dans son mode de réalisation de la figure 8) à un pont redresseur adapté à la limitation du courant d'appel à la mise sous tension du circuit.

5 Le pont redresseur est, comme en figure 1, constitué de deux thyristors TH1 et TH2 et de deux diodes D1 et D2. La borne 2, à laquelle sont directement reliées les cathodes des thyristors TH1 et TH2, est reliée par une première borne d'une résistance R1 de limitation du courant d'appel. La deuxième
10 borne de la résistance R1 est reliée aux bornes 5 et 6 d'application de la tension Vin par l'intermédiaire de deux diodes de redressement D5 et D6. Les thyristors TH1 et TH2 servent à court-circuiter la résistance R1 une fois qu'une phase de démarrage du circuit est terminée. Dans cette phase de
15 démarrage, la charge (initiale) du condensateur C s'effectue par un pont constitué des diodes D1, D2, D5 et D6. Dans l'exemple de la figure 9, le pont redresseur alimente un convertisseur continu-continu 8 (DC/DC) aux bornes de sortie duquel est connectée une charge 4 (Q).

20 Selon l'invention, un circuit du type de celui représenté en figure 8 sert à commander les deux transistors TH1 et TH2. L'émetteur du transistor T2 est relié aux cathodes K des thyristors TH1 et TH2. Le pont diviseur R1-R2 est placé entre les cathodes des diodes D5 et D6 et la borne K commune des
25 thyristors TH1 et TH2. Les diodes D5 et D6 jouent alors chacune à tour de rôle la fonction de la diode D d'entrée du pont diviseur R1, R2 selon l'alternance de la tension alternative d'entrée Vin. Des résistances d'équilibrage Req sont placées entre les gâchettes respectives des thyristors TH1 et TH2 et le
30 collecteur du transistor T1. Le rôle de ces résistances est d'équilibrer les courants de gâchette des thyristors TH1 et TH2, en raison d'éventuelles dispersions technologiques influant sur la tension gâchette-cathode.

Le fonctionnement du circuit de limitation du courant d'appel de la figure 9 se déduit des fonctionnements exposés en relation avec les figures précédentes.

Un avantage de la présente invention est qu'elle permet
5 d'utiliser des thyristors faiblement sensibles donc présentant une forte immunité aux variations de tension en statique, avec un courant moyen de commande très faible, sans engendrer de pertes additionnelles liées au courant de fuite inverse.

Bien entendu, la présente invention est susceptible de
10 diverses variantes et modifications qui apparaîtront à l'homme de l'art. En particulier, les dimensionnements des seuils de tension et des résistances seront choisis en fonction des caractéristiques des thyristors utilisés. De plus, bien que l'invention ait été décrite ci-dessus en relation avec un pont
15 mixte double alternance, celle-ci peut être mise en oeuvre dans n'importe quelle structure de redressement utilisant au moins un thyristor. En outre, l'invention peut s'appliquer à un pont mixte dans lequel les positions respectives des diodes et thyristors sont inversées par rapport aux ponts des figures 1 et
20 9. L'adaptation du circuit de commande est à la portée de l'homme du métier à partir des indications fonctionnelles données ci-dessus.

REVENDICATIONS

1. Procédé de commande d'au moins un thyristor (TH) constitutif d'un pont redresseur à sortie filtrée, caractérisé en ce qu'il consiste :

à provoquer la fermeture du thyristor (TH) quand la
5 tension à ses bornes devient supérieure à zéro ; et

à provoquer la disparition du courant de gâchette du thyristor quand le courant dans celui-ci dépasse son courant d'accrochage.

2. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
10 en ce que la tension aux bornes du thyristor (TH) est mesurée par un pont diviseur résistif (R1-R2) unidirectionnel.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le courant d'accrochage dans le thyristor (TH) est détecté par mesure de la tension à ses bornes.

4. Circuit de commande d'au moins un thyristor (TH) constitutif d'un pont redresseur à sortie filtrée, caractérisé en ce qu'il comporte :

un premier comparateur (121) de commande d'un circuit de fourniture d'un courant de gâchette au thyristor, ledit
20 comparateur détectant que la tension aux bornes du thyristor devient positive ; et

un élément d'inhibition du circuit de fourniture du courant de gâchette dès que le thyristor est traversé par un courant supérieur à son courant d'accrochage.

5. Circuit selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit premier comparateur comprend une première entrée qui reçoit le point milieu d'un pont diviseur résistif (R1-R2) dont les bornes sont reliées, par l'intermédiaire d'une diode (D), aux bornes (A, K) du thyristor (TH), et une deuxième entrée qui
30 reçoit une première tension de référence (V_{ref1} , V_{BE_N}).

6. Circuit selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit premier comparateur est constitué d'un premier transistor bipolaire (T2) dont la chute de tension base-émetteur (V_{BE_N}) conditionne ladite première tension de référence.

7. Circuit selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que le circuit de fourniture du courant de gâchette est constitué d'une source de courant constant (10 ; D3, D4, T1, R4) commandée par un interrupteur (K, T1) relié à la gâchette (G) du thyristor (TH).

8. Circuit selon la revendication 7 dans son rattachement à la revendication 6, caractérisé en ce que le circuit de fourniture de courant de gâchette comporte un deuxième transistor bipolaire (T1) dont la base est reliée au collecteur du premier transistor (T2), l'émetteur du deuxième transistor étant connecté à une borne d'application d'une tension continue d'alimentation (Vcc) par l'intermédiaire d'une résistance (R4) et sa base étant reliée à cette tension d'alimentation continue par deux diodes (D3, D4) en série.

9. Circuit selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'il comporte :

un deuxième comparateur (131) dont une entrée reçoit une tension proportionnelle au courant dans le thyristor (TH) et dont une deuxième entrée reçoit une deuxième tension de référence (Vref2) ; et

une bascule (11) dont les entrées respectives de mise à un (S) et de remise à zéro (R) reçoivent les sorties du premier et deuxième comparateurs, et dont la sortie (O) est reliée à un interrupteur (K) de fourniture d'un courant de gâchette au thyristor.

10. Circuit de commande selon l'une quelconque des revendications 5 à 9, caractérisé en ce qu'il commande plusieurs thyristors (TH1, TH2).

11. Pont redresseur commandable comprenant au moins un thyristor (TH1, TH2), caractérisé en ce qu'il comporte un circuit de commande conforme à l'une quelconque des revendications 5 à 10.






FIG. 1



1/4




Fig 1




Fig 2




Fig 3





FIG. 4



2/4




Fig 4




Fig 5A

Fig 5B

Fig 5C

Fig 5D

Fig 5E





FIG. 6



3/4




Fig 6




Fig 7A




Fig 7B

Fig 7C

4/4




FIG. 8




FIG. 9

4/4




Fig 8




Fig 9

DÉPARTEMENT DES BREVETS
26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

**BREVET D'INVENTION,
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle-Livre VI

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) PAGE N°1/ 1
(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

Vos références pour ce dossier (facultatif)		B5495	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0208116	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
COMMANDE D'UN THYRISTOR D'UN PONT REDRESSEUR			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
STMicroelectronics SA			
DESIGNE (NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite "Page N°1/1" S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Prénoms & Nom		Benoît Peron	
ADRESSE	Rue	66, Avenue Maginot	
	Code postal et ville	37100	TOURS, FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Prénoms & Nom			
ADRESSE	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Prénoms & Nom			
ADRESSE	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE (S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			
Michel de Beaumont Mandataire n° 92-1016 Le 28 juin 2002			